

小形・軽量タイプ (BSL36A18)

出力1,080W

2.5Ah (36V時) / 5.0Ah (18V時)

従来の18V蓄電池 (BSL1860) とほぼ同等の質量・同サイズで、36Vの威力を発揮します。



36V⇔18Vの自動切替※1

マルチボルト蓄電池は、36V製品※2では36V、従来の18V製品※3では18Vに切り替わります。従来18V製品と従来充電器が使用可能です。

※1：工具本体により自動で切り替わります。

※2：マルチボルト蓄電池対応36V製品。

※3：ご使用いただけない製品一覧表はこちらをご参照ください。

※4：従来の蓄電池 (BSL3620、BSL3626、BSL3660 および BSL18XX、BSL14XX シリーズ) はご使用になれません。

※5：従来の36V製品 (BSL3620、BSL3626、BSL3660対応製品) にはご使用になれません。



製品仕様

品番	BSL36A18
コードNo.	0037-1749
電圧 - 容量	36V - 2.5Ah / 18V - 5.0Ah(自動切替※1)
冷却	対応
本体寸法 (全長×全高×全幅)	116×69×76mm
充電時間※2	約25分(UC18YDL使用時)
使用可能なコードレス製品※3	18V品/使用可(一部製品を除く) 36V品/マルチボルト蓄電池対応製品
使用可能な充電器	スライド式リチウムイオン電池対応充電器

電池残量表示ランプ

電池残量表示ランプで電池残量、電池高温、電池故障を確認することができます。

- ①電池残量表示ランプ
- ②電池残量表示スイッチ



ランプの点灯状態					
電池残量	75%以上	50~75%未満	25~50%未満	25%未満	0%

ランプの点灯状態		
電池状態	高温のため出力停止※1	故障のため出力停止※

※1：蓄電池を工具本体より取りはずし、十分に冷ましてください。

※2：蓄電池の故障と考えられますので、お買い求めの販売店にご相談ください。

※1:工具本体により自動で切り替わります。

※2:充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなるときがあります。

※3:コードレスファン(UF18DSDL)にはご使用できません。無理に取付けると故障の原因になります。